

1. Bonne nouvelle, vous avez reçu votre Pacemaker ou Défibrillateur et avec ceci, vous avez reçu votre moniteur de suivi à distance.



2. Vous pouvez ouvrir la boîte, et sortir les composants :
 - Le moniteur Merlin@home avec son câble d'alimentation et sa ligne téléphonique
 - La clé cellulaire noire



3. A l'arrière de votre Merlin@home, vous pouvez débrancher la ligne téléphonique (Cable gris) et la jeter à la poubelle. Vous n'en n'aurez pas besoin.



4. Branchez votre clé cellulaire noire sur le côté droit du Merlin@home



5. Vous pouvez maintenant placer votre clé cellulaire sur l'arrière du Merlin@home à l'aide de l'outil de fixation



- Placez maintenant votre moniteur Merlin@home sur votre table de chevet ou sur une table proche de votre lit (3 mètres maximum) et ensuite branchez le câble d'alimentation sur la prise murale d'alimentation électrique. Le témoin vert de mise sous tension s'allumera.



- Lorsque le transmetteur démarre, les témoins lumineux (5 petites lumières jaunes) progressent de gauche à droite



- Si c'est la première fois que vous mettez en place le transmetteur, attendez que l'icône du cœur s'allume, que les témoins lumineux clignotent et que les bips sonores soient émis (Il est tout à fait NORMAL que le moniteur Merlin@Home sonne)



- Assurez vous que le moniteur Merlin@home soit à 30 cm du patient porteur du Pacemaker ou Défibrillateur. Vérifiez qu'aucune autre personne porteuse d'un Pacemaker ou Défibrillateur soit à proximité. Appuyez 1 fois sur le bouton de Démarrage (gros bouton blanc).



- L'icône du cœur clignote lorsque le moniteur Merlin@home recherche votre Pacemaker ou Défibrillateur. Elle s'arrête de clignoter mais reste allumée pendant la lecture de votre Pacemaker ou Défibrillateur. Ensuite, les témoins lumineux progressent d'un à l'autre de la gauche vers la droite. Restez à 30cm de votre transmetteur.



- L'icône de l'antenne s'allume lorsque le moniteur Merlin@home a terminé de lire votre Pacemaker ou Défibrillateur. Les témoins lumineux progresseront alors de la gauche vers la droite. L'antenne s'allume pour envoyer les informations à votre hôpital. Selon la connectivité, cette étape peut durer de 5 à 15 minutes.



12. L'icône de l'étoile s'allume et les témoins lumineux s'éteignent lorsque tout est terminé. Cela veut dire que le jumelage avec votre Pacemaker ou Défibrillateur, ainsi que l'envoi des informations est un succès.



13. Laissez en tout temps votre moniteur Merlin@home en place et sous tension. Assurez-vous que le transmetteur se trouve à moins de 3 mètres de l'endroit où vous dormez. Votre hôpital communiquera avec vous soit par la poste, texto ou courriel pour vous informer des prochaines prises de données de votre dispositif. Ces dernières se feront de manière automatique la nuit, entre minuit et 4h du matin. AUCUNE INTERVENTION DE VOTRE PART N'EST REQUISE.



14. Si quelque chose cloche à la lecture des données, nous vous téléphonerons. N'oubliez donc pas : PAS DE NOUVELLES, BONNES NOUVELLES. Pour toute question supplémentaire, veuillez contacter votre clinique de Pacemaker.